

## Funktionscodes

Mit den folgenden Funktionscodes haben Sie eine Möglichkeit einzelne Funktionen Ihrer foncloud Telefonanlage mit einfachen Tastatureingaben am Telefon zu steuern.

Wenn Sie einen Code öfter verwenden, können Sie in KIS jeden Funktionscode auf eine der freiprogrammierbaren Funktionstasten Ihres Tischtelefons speichern. Nutzen Sie dazu bitte den Tastentyp "Direktwahl".

Funktion	Code	Beispiel
Rufumleitung <b>eigene Nebenstelle einschalten</b>	*11[Zielrufnummer]	*1101731234567 Das Beispiel setzt eine Rufumleitung nach 0173-1234567.
Rufumleitung <b>eigene Nebenstelle ausschalten</b>	*12	*12 Das Beispiel schaltet Rufumleitung der eigenen Nebenstelle aus.
Rufumleitung <b>fremde Nebenstelle einschalten</b>	*11*[Nebenstelle]*[Zielrufnummer]	*11*550*01731234567 Das Beispiel setzt für die Nebenstelle 550 eine Rufumleitung nach 0173-1234567.
Rufumleitung <b>fremde Nebenstelle ausschalten</b>	*12*[Nebenstelle]	*12*550 Das Beispiel schaltet die Rufumleitung der Nebenstelle 550 aus.
Rufumleitung per sofort auf <b>eigene Mailbox</b> einschalten	*11VM_[Nebenstelle]	*11VM_550 Das Beispiel schaltet die Rufumleitung per sofort auf der Nebenstelle 550 auf die eigene Mailbox an. Die Funktion kann am Telefon nicht gewählt werden, sondern muß als Direktwahltaste programmiert werden. Ausschalten erfolgt mit *12.
Anrufbeantworter abrufen	*10[int Durchwahl]	*1015  Das Beispiel ruft den eigenen Anrufbeantworter der Nebenstelle 15 ab. Um einen Gruppen AB abzurufen, setzen Sie einfach die interne Durchwahl des Gruppen AB ein.  Hinweis: Zum Abrufen eines Gruppen AB muss die interne Durchwahl der Nebenstelle in den Einstellungen des Gruppen AB im Feld „Zugriff für Nebenstelle erlauben“ eingetragen werden.
Eingehenden Anruf von einer <b>anderen Nebenstelle übernehmen (PickUp)</b>	**[Nebenstelle]	**550 Das Beispiel übernimmt einen Anruf der auf der Nebenstelle 550 eingeht (PickUp). <b>Hinweis:</b> Um diese Funktion nutzen zu können, ist die Einrichtung einer PickUp-Gruppe erforderlich.
Anzeige der eigenen Rufnummer ein- / ausschalten ( <b>CLIR ein/aus</b> )	*20	*20 Schaltet die eigene Rufnummer bei ausgehenden Anrufen ein bzw. aus.
<b>Rufsteuerung ein-/ausschalten</b>	*[interne Durchwahl der Rufsteuerung]	*1536353 Schaltet die Rufsteuerung 1536353 ein- bzw. aus
<b>„Amtsleitung“ auswählen</b> (die zu sendende Nummer ändern)	<b>A) Dauerhaft auswählen:</b> # Index der Amtsleitung # Durchwahl der Amtsleitung  <b>B) Für ein einzelnes Gespräch auswählen:</b> # Index der Amtsleitung # Durchwahl der Amtsleitung # Zielrufnummer	<b>Beispiel für einen Rufnummernblock (Anlagenanschluß):</b> +49 661 22222 00 bis 99 ; Index #1 Sie möchten mit der Rufnummer +49 661 22222 20 nach extern telefonieren. 1. Amtsleitung dauerhaft auswählen: wählen Sie #1#20 +49 661 22222 20 wird dauerhaft als ausgehende Amtsleitung eingestellt 2. Amtsleitung für ein einzelnes Gespräch auswählen: wählen Sie #1#20#Zielrufnummer +49 661 22222 20 wird für dieses Gespräch als ausgehende Amtsleitung eingestellt.  <b>Beispiel für eine Einzelrufnummer (Mehrgeräteanschluß):</b> +49 661 77889 ; Index #3 Sie möchten mit der Rufnummer +49 661 77889 nach extern telefonieren. Wählen Sie als Durchwahl der Amtsleitung die letzte Ziffer der Rufnummer. 1. Amtsleitung dauerhaft auswählen: wählen Sie #3#9 +49 661 77889 wird dauerhaft als ausgehende Amtsleitung eingestellt 2. Amtsleitung für ein einzelnes Gespräch auswählen: wählen Sie #3#9#Zielrufnummer +49 661 77889 wird für dieses Gespräch als ausgehende Amtsleitung eingestellt.